



## 小米多功能网关 使用说明书及三包卡

### 产品介绍

小米多功能网关用于连接控制多种小米智能传感器和控制器，通过智能家居客户端创建和管理各种智能生活场景。同时网关还具备夜灯、网络收音机、声光警报器等功能。

按钮  
单击：开/关夜灯  
双击：警戒（开始/取消）  
长按：按住5秒后重置网关

光照度感应区

扬声器出音孔

夜灯




### 快速设置

#### 1. 下载客户端

在应用商店搜索“小米智能家居”或扫描以下二维码下载智能家居客户端。

**\* 本产品已经接入小米智能家居，支持MIUI系统锁屏滑动控制，可与其它小米智能家居产品互联互通**




更多智能产品请登录  
mi.com 购买，或在小米  
“智能家居”移动客户端  
中直接购买并使用。



#### 2. 连接新设备

① 首先将网关通电，同时确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。



② 打开智能家居客户端，根据提示选择快速连接新设备，或通过右上角“+”添加您要连接的小米多功能网关，然后按照提示继续操作。

**\* 为了使连接更顺畅，请将手机尽量靠近网关进行连接，同时请确保手机与网关处于同一Wi-Fi网络**




③ 如连接不成功，请长按5秒网关按键，直到黄灯快闪后重新连接。



④ 网关连接成功后请参考子设备说明书“添加设备”部分进行操作，添加成功后可在小米多功能网关设备页查看子设备列表，并进行场景设置。

### 安装说明

安装时请注意网关和无线路由器距离不要太近，保持2到6米距离最佳。




2m-6m

### 指示灯说明

指示灯颜色	指示灯状态	
	快闪	慢闪
黄灯	进入初始化状态，首次使用或重置后出现	固件升级
蓝灯	Wi-Fi正在连接，APP连接网关、网络中断或拔插电源后网关重新连接网络时出现	无
红灯	警戒被触发	无

### 联动功能推荐



小米多功能网关 +



小米人体传感器  
感应亮夜灯

+



智能灯  
感应开/关  
智能灯



小米门窗传感器  
开门/窗警戒提醒

+



摄像头  
开门/窗拍摄  
视频



小米无线开关  
一键设防/撤防

+



智能插座  
一键开/关  
家电电源

联动更多小米智能家居设备

### 基本参数

产品型号: DGNWG02LM  
 执行标准: GB 9254-2008 GB 17625.1-2012  
 GB 4913.1-2011 信部无[2005]423号  
 ETSI EN300328 信部无[2002]353号  
 Q/QLML001-2015  
 工作温度: 0°C- +40°C  
 工作湿度: 5%-95%RH, 无冷凝  
 输入电压: 100-240V AC, 50Hz/60Hz  
 无线协议: Wi-Fi 2.4GHz, ZigBee  
 CMIIT ID: 2016DP0274

- \* 本设备仅限室内使用
- \* 本设备仅适用于海拔2000米以下地区安全使用
- \* 本设备网络电台功能由喜马拉雅FM提供技术支持



### 小米多功能网关使用须知

1. 使用小米多功能网关前，请详读产品说明书及使用须知。
2. 小米多功能网关及其子设备仅适用于提升家居生活娱乐性及便捷度，并非安防产品，不属于中国强制性产品认证（3C）第十九类安全防范产品范畴。
3. 小米多功能网关及其子设备仅用于提醒设备状态，不适用于家居、楼宇、仓库或其他任何经营场所的专业的安保，如有用户违反产品使用说明及本使用须知，将产品用于专业安防领域，制造商对因此造成的任何风险不承担责任。

### 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○
贴片晶振器	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
集成块	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。



### 小米多功能网关三包凭证

#### 保修条例

小米多功能网关售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收日起7日内，本产品出现《小米多功能网关性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收日起8日-15日内，本产品出现《小米多功能网关性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收日起12个月内，本产品出现《小米多功能网关性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

#### 小米多功能网关性能故障表

名称	性能故障
小米多功能网关	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 夜灯失效 3. 语音提示失效 4. Wi-Fi连接失效 5. ZigBee连接失效

#### 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《小米多功能网关性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《小米多功能网关性能故障表》所列性能故障。

在线客服: <http://www.mi.com/service>

服务热线: 400-100-5678

制造商: 深圳绿米联创科技有限公司

地址: 深圳市南山区高新南四道泰邦科技大厦16层